



Instrucciones mezclador para vehículo oruga



voltage de alimentación: 4,8-6V **señal:** 1,0-2,0ms **modo:** correcto / mezclador V

Puesta en marcha:

El mezclador para vehículos de oruga se instala simplemente entre los variadores y el receptor. Pasa la señal de gas a ambos motores 1 a 1, si la dirección esta en neutral. En el momento que se usa la dirección un motor acelera, el otro frena. Más dirección más diferencia entre los dos motores. También se puede usar esta funcion en barcos con dos hélices o más.

Uso:

El LED parpadea tres veces al iniciar el mezclador y asi indica que esta en marcha.

Es OBLIGATORIO configurar el punto zero del mando. Para esto simplemente hay que presionar el botón una vez, cuando todo esta conectado y alimentado. Además el mezclador tiene un potenciómetro, con cual se puede ajustar que grave influye la dirección el gas (20-100%). El potenciómetro solo esta leído cuando se presiona el botón. Ajústelo antes de presionar el botón. El mezclador va a confirmar la configuracion nueva parpadeando tres veces. Los ajustes se guardan constantemente (aunque se desconecta la batería) y se puede reemplazar pulsando el botón de nuevo.

Puesto en marcha el LED se enciende cuando el gas esta negativo, asi puede ver donde esta la marcha atrás de su mando.

Condiciones de Garantía:

Damos 24 meses de garantía al producto. Se excluyen todas las reclamaciones siguientes. Esto se aplica en particular a las reclamaciones por daños y perjuicios ocasionados por el fallo o mal funcionamiento. Por daños a la propiedad, lesiones personales y sus consecuencias, que resultan de nuestro producto o nuestro trabajo, no asumimos ninguna responsabilidad, ya que no podemos controlar el manejo y la aplicación. En caso de daño por uso fuera de los datos especificados no damos ninguna garantía. Esto es especialmente valido para: Voltajes de operación demasiado bajos o demasiado altos (número de células); corriente excesiva, polaridad inversa o conexión generalmente incorrecta, daños por agua, así como operar fuera de modelos controlados por radio.

Avisos legales:

Verificación CE: Este producto cumple la norma EMV 89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG
Comprobado por las sigientes normas: EN 55014-1/A1 55014-2
Campo de uso: modelismo radiocontrolado WEEE DE 74067127

Si tiene preguntas o problemas escribanos en:

www.Modellbau-Regler.de

Manja Willing
Ostpreußenstr. 26
49525 Lengerich
Steuernummer: 327/5241/1447
USt.-IdNr.: DE234296638
Telefonnummer: 05481-3298716